

# Galcor



*Cute*

**Kezelési Útmutató**

---

# Kezelési Útmutató

## — Tartalomjegyzék

### 1. Figyelmeztetések

### 2. A készülék bemutatása

- 1) Tulajdonságok
- 2) Műszaki jellemzők
- 3) Gombok ismertetése
- 4) Csatlakozók ismertetése
- 5) Távírányító ismertetése

### 3. Csatlakozások ismertetése

- 1) A kitámasztó felszerelése és leszerelése
- 2) Elem behelyezése
- 3) Csatlakozások ismertetése

### 4. Kezelési útmutató

- 1) A digitális képkeret bekapcsolása
- 2) Képnézegető mód használata
- 3) Zenelejátszó mód használata
- 4) Naptár használata
- 5) Fájlkezelő használata
- 6) Tárolóeszköz kezelő
- 7) Beállítások

### 5. Troubleshooting

## Figyelmeztetések

Figyelem!

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a készüléket, valamint őrizze azt meg későbbi felhasználásra, ha a készülék használatával kapcsolatban kérdése vagy problémája támadna.

- Ne használja a készüléket víz vagy nedves helyek közelében (pl. fürdőkád, mosogató, mosdó, úszómedence, nedves pince) ill. olyan helyen ahol víz vagy nedvesség van jelen.
-

- A burkolat tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze, ne használjon a tisztításhoz vegyszereket.
- A megfelelő működés biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően szellőzik-e, a túlhevülés elkerülése érdekében ne takarja vagy fedje el a készülék szellőzőnyílásait.
- Kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon a készülékhez!
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne lépjen az elektromos kábelekre, csatlakozókra vagy hálózati töltőre.
- Ne próbálja a készüléket saját maga megjavítani! A készülék burkolatának megnyitásával vagy megbontásával veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát.
- Kérjük, húzza ki a hálózati töltőt a konnektorból zivatar idején illetve ha a készüléket előreláthatóan hosszabb ideig nem fogja használni.
- Ne helyezze a készüléket semmilyen fűtő alkalmazás közelébe (pl. radiátor, kalorifer, stb)

## 二 A készülék bemutatása

### 1. Tulajdonságok

- 7” LED kijelző 480x234 képpontos felbontással.
- JPEG/JPG formátumú képek megjelenítése ill. lejátszása diavetítésként.
- Fejlett képdekódolási technológia a kiváló képminőség eléréséhez.
- Diavetítés funkció a képek bemutatásához, számtalan áttűnési effekttel valamint igény szerint választható háttérzenével (Csak a speciálisan testreszabott termékeknél).
- Óra és naptár funkciók választható téma színekkel
- Bekapcsolást követően automatikusan induló diavetítés funkció.
- 2-az1-ben kártyaolvasó (SD/MMC) és USB csatlakozó pendrive fogadásához

### 2. Műszaki jellemzők

Elem		Paraméter
Tápfeszültség (hálózati töltő)		AC100V-240V - 50/60Hz
Tápfeszültség		DC5V 1.0A
LCD specifikációk	Panel méret és képarány	7”, 16:9
	Hasznos képterület	154.08 (sz) x 86.58 (m) mm
	Felbontás	480 x 234 képpont
	Fényerő	300cd/m <sup>2</sup>
	Kontraszt	250:1
Támogatott fájlformátumok		JPG/MP3 (Zenei támogatás csak a speciálisan testreszabott készülékeknél.)
Támogatott memóriakártyák		SD/MMC/ USB pendrive
.Beépített hangszóró		0.5W 16 Ω (Csak a speciálisan testreszabott készülékeknél.)
Audio kimenet		2Vp-p (Csak a speciálisan testreszabott készülékeknél.)

Működési hőmérséklet	-5~45°C
Méretetek	203x141x30mm
Súly	300g

### 3. Gombok ismertetése

- 1) Power: A készülék be- és kikapcsolása.
- 2) Play: a. **Lejátszás/szünet funkció** – Multimédiás funkciók közben nyomja meg a gombot a lejátszás indításához ill. leállításához.  
b. **OK funkció** – Nyomja meg a kiválasztott opció nyugtázásához.
- 3) FEL: a. Kijelölés mozgatása felfelé; b. Előző
- 4) LE: a. Kijelölés mozgatása lefelé; b. Következő
- 5) BALRA: a. Kijelölés mozgatása balra; b. vissza; c. hangerő csökkentése.
- 6) JOBBRA: a. Kijelölés mozgatása jobbra; b. végrehajtás; c. hangerő növelése.
- 7) Menu: Vissza az előző menüpontba.
- 8) Állapotjelző fény: A fény vörösen világít ha a hálózati adapter csatlakoztatva van a készülékhez. Ha a készülék be van kapcsolva de a lámpa nem világít, az azt jelzi, hogy a hálózati adaptert nem csatlakoztatták a készülékhez.

### 4. Csatlakozók ismertetése

- 1) Állapotjelző LED: A fény vörösen világít ha a hálózati adapter csatlakoztatva van a készülékhez ill. az készenléti állapotban van. Ha a készülék be van kapcsolva de a lámpa nem világít, az azt jelzi, hogy a hálózati adaptert nem csatlakoztatták a készülékhez.
- 2) Hálózati adapter csatlakozója (DC IN): DC 5V/1.0A.
- 3) USB HOST: USB tárolóeszköz csatlakoztatására szolgál.
- 4) Kártyaolvasó: SD/MMC memóriakártyák olvasása.

### 5. Távirányító ismertetése

Megjegyzés: A távirányító külön megvásárolható tartozék, amely csak a speciális testreszabott termékeknél érhető el.

- 1) Power: A készülék be- és kikapcsolása.
  - 2) a. **Lejátszás/szünet funkció** – Multimédiás funkciók közben nyomja meg a gombot a lejátszás indításához ill. leállításához.  
b. **OK funkció** – Nyomja meg a kiválasztott opció nyugtázásához.
  - 3) FEL: a. Kijelölés mozgatása felfelé; b. Előző
  - 4) LE: a. Kijelölés mozgatása lefelé; b. Következő
  - 5) BALRA: a. Kijelölés mozgatása balra; b. vissza; c. hangerő csökkentése.
  - 6) JOBBRA: a. Kijelölés mozgatása jobbra; b. végrehajtás; c. hangerő növelése.
-

- 7) Menu: Vissza az előző menüpontba.
- 8) Slideshow: Képmegjelenítés választása Normál ill. Nyújtott megjelenítés között.
- 9) Rotate: Képek elforgatása

## 三 Csatlakoztatási információk

### 1. A kitámasztó felszerelése és leszerelése

固定: Felszerelés; 拆卸: Leszerelés

开锁状态(左图): Kioldás (balra); 锁上状态(右图): Rögzítés (jobbra)

A fenti képek alapján szerelje fel a tartólábat a készülékre. Ehhez helyezze a kitámasztót a készülék hátulján található nyílásba, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a rögzítéshez. A szétszereléshez fordítsa el a kitámasztót az óramutató járásával megegyező irányba, majd vegye azt ki a készülékből.

### 2. Akkumulátor behelyezése

(左图) Picture 1    Picture 2    Picture 3

- 1) Az első kép alapján távolítsa el az elemtartót a távirányítóból.
- 2) Távolítsa el a védőfóliát. (2. kép)
- 3) Helyezze az elemet az elemtartóba, majd helyezze azt vissza a távirányítóba.

### 3. Csatlakozók ismertetése

- 电源适配器接口:DC-IN: tápcsatlakozó
- 电脑: PC: USB csatlakozó számítógéphez
- 盘/硬盘: USB Pendrive csatlakoztatása
- SD/MMC kártyaolvasó

## 四 Kezelési útmutató

### 1. A digitális képeret bekapcsolása

- 1) Be- és kikapcsolás

- Bekapcsolás

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez (ekkor az állapotjelző LED világít), majd kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gomb megnyomásával. Ekkor az állapotjelző LED elalszik.

- Kikapcsolás

A kikapcsoláshoz nyomja meg a kikapcsoló gombot.

- 2) A menü használata
-

- A menüben a JOBB/BAL/FEL/LE gombokkal lépkedhet, a kiválasztott opció végrehajtásához nyomja meg a PLAY gombot.
- Megjegyzés: A zenelejátszó üzemmód csak a speciálisan testreszabott termékeknek érhető el.

## **2. Képnézegető mód használata**

- Másolja kedvenc képeit memóriakártyára vagy USB pendrive-ra, majd helyezze azt a képkeret megfelelő csatlakozójába. A készülék automatikusan felismeri a behelyezett eszközt és a rajta található képek lejátszását véletlen sorrendben megkezdi.
- Az előző ill. következő kép megjelenítéséhez nyomja meg a FEL/LE gombot. Lejátszás közben a PLAY gomb megnyomásával jelenítheti meg a felugró menüt. Ebben a menüben a FEL/LE gombokkal választhatja ki a használni kívánt opciót, melynek értékét a BAL/JOBB gombokkal adhatja meg. A kilépéshez nyomja meg a MENU gombot.

## **3. Zenelejátszó mód használata**

Megjegyzés: A zenelejátszó funkció csak a speciálisan testreszabott készülékeknek érhető el.

- A hátlapon található FEL/LE/JOBB/BAL gombokkal vagy a távirányító megfelelő gombjaival válassza a “Music” ikont a főmenüből, majd nyomja meg a PLAY gombot a kiválasztáshoz. Ha a készülékhez nincsen tárolóeszköz (memóriakártya vagy USB pendrive) csatlakoztatva, a funkció nem aktív.
- A zenelejátszó az adott tárolóeszközön található zenefájlokat fastruktúra-szerű nézetbe rendezve mutatja meg. A lejátszani kívánt zeneszámot a FEL/LE gombbal választhatja ki, a lejátszáshoz nyomja meg a PLAY gombot, a kilépéshez pedig a MENU gombot.
- Megjegyzés: A zenelejátszási opciókat a készülék beállító menüben adhatja meg, bővebb információkat a Beállításokról szóló részben találhat.

## **4. Naptár használata**

### **1) Óra és Naptár**

- A hátlapon található FEL/LE/JOBB/BAL gombokkal vagy a távirányító megfelelő gombjaival válassza a “Calendar” ikont a főmenüből, majd nyomja meg a PLAY gombot a kiválasztáshoz. A naptár képernyő mutatja a dátumot és időt. Az FEL/LE gombokkal az évet, a JOBB/BAL gombokkal a hónapot választhatja ki.

### **2) Ébresztés és Dátum beállítása**

- Az ébresztés ill. dátum beállításához nyomja meg a PLAY gombot, majd a megjelenő képernyőn a beállítani kívánt elemet a BAL/JOBB gombokkal, azok értékét pedig a FEL/LE gombokkal adhatja meg.

## **5. Fájlkezelő használata**

- A hátlapon található FEL/LE/JOBB/BAL gombokkal vagy a távirányító megfelelő gombjaival válassza a “Browser” ikont a főmenüből, majd nyomja meg a PLAY gombot a kiválasztáshoz. A fájlkezelő megmutatja az összes fájlt a készülékhez csatlakoztatott memóriakártyán vagy USB eszközön. A JOBB gombbal léphet be a kiválasztott mappába, a BAL gombbal léphet ki az adott mappából. A kiválasztott fájl lejátszásához nyomja meg a PLAY gombot. A képernyő jobb felső sarkában az éppen kiválasztott kép előnézeti képe látható.
-

## 6. Tárolóeszköz kezelő

- A hátlapon található FEL/LE/JOB/BAL gombokkal vagy a távirányító megfelelő gombjaival válassza a “Medium” ikont a főmenüből, majd nyomja meg a PLAY gombot a kiválasztáshoz. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a készülékhez tárolóeszköz van csatlakoztatva.)
- Ha a készülékhez egyaránt csatlakoztatva van SD/MMC memóriakártya ill. USB pendrive is, a készülék alapesetben a memóriakártyán található tartalmat kezdi el automatikusan lejátszani. Ha a képeket az USB eszközről szeretné megjeleníteni, ki kell azt választani alapértelmezett eszközként. A kiválasztást a FEL/LE és a PLAY gombokkal végezheti el.

## 7. Beállítások

- Transition (Áttűnés): A használni kívánt áttűnési effekt kiválasztása.
  - Slideshow (Diavetítés): A diavetítés képváltási időközének beállítása: 3mp, 5mp, 7mp, 20mp, stb.
  - Music Loop Mode (Zene ismétlése): Az opciók: Repeat folder (Mappa ismétlése), Repeat song (Dal ismétlése) és No repeat (Nincs ismétlés).
  - Language (Nyelv): A készülék nyelvének beállítása.
  - Startup Mode (Indítási mód): A készülék bekapcsolását követő üzemmód állítható itt be: Slideshow + Music (Diavetítés és zene), Function Select (Üzemmód választása), Calendar (Naptár), MP3 (MP3 lejátszás) és Card SEL (Memóriakártya kiválasztása).
  - Display Mode (Kijelző mód): A választható opciók: Stretch (Nyújtás) és Normal (Normál).
-

## 五 Hibaelhárítás

### 1. Az esetleges felmerülő hibák elhárításához kérjük olvassa el az alábbiakat.

- Amennyiben hibajelenség merül fel, kérjük, hogy kövesse az alábbi utasításokat.
- Ha a behelyezett memóriakártya vagy USB pendrive nem olvasható, távolítsa el majd csatlakoztassa újra azt.
- Indítsa újra a készüléket: húzza ki a hálózati adaptert a készülékből, majd újra csatlakoztassa azt.

### 2. Problémák és megoldásaik:

Probléms	Megoldás
Nincs kép a kijelzőn, a készülék nem indul el	Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van-e a készülékhez ill. a konnektorhoz, valamint a készülék be van-e kapcsolva. Akkumulátorral rendelkező készülék esetén ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e 0-ra állítva
A kép túl sötét	Állítsa be a fényerő értékét az Önnek megfelelőre
Nem lehet olvasni a csatlakoztatott USB pendrive-ot vagy memóriakártyát	Ellenőrizze, hogy a kérdéses eszközt megfelelően csatlakoztatta ill. helyezte a készülékbe
A távirányító nem működik	A távirányító túl messze van a készüléktől, esetleg a 60°-os beesési szög tartományon kívülről próbálja használni. Ellenőrizze továbbá a távirányítóban található elem töltöttségét.
A kép nem tölti ki a teljes képernyőt	A készülék 16:9-es képaránnyal rendelkezik. A teljes képernyős megjelenítéshez a megjeleníteni kívánt képeket is ilyen arányúvá kell alakítani.

- Megjegyzés: A korszerű technológiával készült LED kijelző 561000 képpontból áll. Bizonyos esetekben néhány képpont túl világos ill. túl sötét lehet, de ez nem befolyásolja a készülék működését.
-



# **Infopatika**



**Forgalmazó: Infopatika Kft.**  
**Cím: 1149 Budapest Angol u. 38.**  
**[www.infopatika.hu](http://www.infopatika.hu)**  
**Származási ország: Kína**

**[www.alcordigital.com](http://www.alcordigital.com)**